



## Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 64W 8000lm - 840 | 150cm - Interact Dimmable



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 246306                      |
| EAN                          | 8720169100268               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | BN126C LED80S/840 WIA L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

### Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89   |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125   |
| Facteur de puissance              | >0.90   |
| Lampe Incluse                     | Oui   |
| Nombre de lampes                  | 1   |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Longueur          | 150cm        |
| Référence Article | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| EOC8                          | 10026800                         |
| Montage                       | Surface                          |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)               |
| Indice de Protection          | IP20                             |
| Protection Impacts            | IK04                             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                    |
| Logement                      | Acier                            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                            |
| Couleur du boîtier            | Blanc                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours       |
| Product Serie                 | BN126C                           |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1450 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 65   |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**